CHICAGO DIGITAL POWER

RAVR1408i

Estabilizador automático 1410VA / 700Watts



RAVR1408i
Capacidad: 1410VA/700W

Estabilizador automático de voltaje con supresión de picos, ideal para proteger pantallas LED/LCD, cómputo, audio/video, impresoras, escaners, entretenimiento, consolas de videojuegos y mucho más.

CARACTERÍSTICAS:

- Botón de encendido.
- Breaker de protección.
- 8 salidas Nema Universal.
  (4 con AVR/supresión y 4 con supresión de picos)
- Cable de entrada CA.
- Orificios para montaje en pared.

PROTECCIÓN:

- Potencia 1410VA/700W.
- Rango de voltaje 170Vca - 270Vca

APLICACIONES TÍPICAS

- Pantallas LED/LCD
- Consolas de Video
- Sistema de Compúto
- Escaners
- Audio/Video y Entretenimiento
- Impresoras

CERTIFICACIONES

ISO 9001 · ISO 14001 · NOM · QCERT

POLÍMERO RETARDANTE A LA FLAMA

Escanea y conoce nuestros productos

v10N040526

RAVR1408i

Estabilizador automático 1410VA / 700 Watts

El nuevo y avanzado Estabilizador automático de voltaje (AVR) RAVR1408i de alto rendimiento, diseñado para estabilizar la energía, proteger el equipo y garantizar un rendimiento sin interrupciones, todo a un precio accesible.

Cuenta con 8 tomas de salida, corrige bajas y altas tensiones y filtra contra transientes dañinos y picos de tensión. Entrega energía limpia y regulada de 220Vca.

ENTRADA	
Voltaje	220Vca
Frecuencia	50/60 Hz
Rango de voltaje	170Vca - 270Vca
Corriente máx.	6A

SALIDA	
Voltaje	215Vca+/-12%
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente máx.	700W/3,18A
Cantidad y tipo de salidas	8 salidas NEMA Universal (4 con AVR/supresión de picos + 4 con supresión de picos)

PROTECCIÓN	
Sobrecarga y corto circuito	Switch de reseteo manual
Protección de picos de voltaje	300 Joules

INDICADORES LED	
2 funciones LED Encendido y regulación	LED verde encendido / LED amarillo regulación

FÍSICAS	
Dimensiones	89 x 92.5 x161 mm (Largo x Alto x Profundo)
Peso (Kg)	1.06

AMBIENTE	
Temperatura	0 - 40°C; 32-104°F

CERTIFICACIONES
NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE

"Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso"



1. Botón de encendido.
2. Cable de entrada CA.
3. Orificios para montaje en pared.
4. Indicador LED de encendido y regulación.
5. 4 salidas NEMA Universal con AVR/supresión de picos.
6. 4 salidas NEMA Universal con supresión de picos.

v1ON040526